



主要特征:

- 数字真分集UHF, DPLL数字锁相环技术
- 470MHz~960MHz频段可定制范围
- 同时兼容超过40个通道稳定使用
- 手持发射器话筒头可拆卸更换
- 手持发射器自适应关机节能模式
- 内置DSP数字音频处理模块
- 全频导频技术解决串频问题
- 自动校正音色功能, 自动红外对频及扫描功能
- 高保真音色及抗干扰静音降噪功能
- 具有抑制啸叫功能电路设计
- 超外差二次变频技术提高接收灵敏度
- 前面板功能键锁定保护功能
- 每支话筒具有独立31段PEQ参量均衡及ALLPASS全通滤波
- 预设SM58、E835经典话筒效果模式
- 4路/8路矩阵输出, 每路输出通道10段参量均衡
- 免驱动绿色软件, USB/RJ45/RS485控制接口, 可多台联机控制
- 1路AES3数字输出, 24bit/192kHz采样率
- 兼容Dante数字协议 (选购)
- 预留GPIO口支持用户定制功能
- 有效发射距离150米 (空旷可视范围内)

TC-AUDIO PDW-ii系列高性能数字无线系统, 采用智能化数字技术, 提供24位音质和射频性能。区别于传统的模式的AES3数字输出, 基于24Bit/192kHz 数字音频, 实现更准确的音源重现效果, 在20Hz-20kHz频率范围具有更平坦的响应, 并远超其他系统。PDW-ii系列接收机可提供单通道、双通道和四通道版本, 可选配Dante数字输出模块。

具有高效可靠的射频传送能力, UHF频段在470MHz~960MHz频段范围可定制, 频段间隔300kHz, 射频宽带60MHz, 多达200个频道数, 同时兼容频道数达到40个以上。前面板具有功能键锁定保护功能, 减少运行时误操作发生。

内置高性能数字DSP音频模块, 每路话筒通道输入端具有静音、增益、31段PEQ参量均衡、噪声门、相位、Allpass全通滤波、延时等功能。每路输出端具有静音、增益、10段PEQ参量均衡、高低通滤波、限幅器、相位、Allpass全通滤波、延时、压限等功能。每路输出独立延时控制器, 延长时间最大25ms。应用TC-AUDIO DSP Wireless Microphone系统软件, 可实时操控调节PDW-ii系统功能。

经典效果预设是TC PDW-ii系列最具特色的功能之一。多达30个预设存储功能, PDW-ii系列提供原厂预设的SM58、E835S经典效果预设选择, 您可以轻松通过软件调用原厂预设的经典效果模式。

单通道/双通道接收主机, 可通过随机附送的安装支架配件, 实现单通道/双通道/四通道接收机单台机柜安装, 或者通过连接件, 把2台单通道/双通道平行连接后再机柜安装。

配备高增益BNC接口天线, 独特设计的电路接收放大线路有效增强信号接收效果, 理想环境接收距离达150米。搭配TC-AUDIO天线分配放大系统, 可以延伸更远的接收距离, 让PDW-ii系统的具有更大的环境使用自由度。

PDW-ii提供多款无线发射器的搭配选择: 动圈式无线手持发射器、电容式无线手持发射器 (话筒头可拆换)、无线腰包发射器 (可配头戴、领夹及乐器话筒头)、无线会议发射器 (可配鹅颈式会议话筒杆、方形会议话筒杆) 等多种型号。接收机与发射器可任意搭配。

PDW-ii系列数字无线系统, 从管理各个通道声源, 到保护本机射频信号免受手机和其他信号的影响, 它解决了各种各样的无线传输问题, 并提供前所未有的语音清晰度, 可以在任何拾音演讲场景下向观众传递演讲者的高品质声音。无论是多功能厅堂、剧院、艺术中心、广播电视台、流动演出, 还是各种环境更苛刻的中大型固定安装场所, 您都可以亲身体验这种数字无线解决方案的清晰度、便利性和安全性。



应用范围:

广播电视台的专业录音棚、新闻室、演播厅及融媒体中心, 多功能厅堂、剧场、艺术中心、体育场馆、现场演出及各类中高端专业扩声场所。

Specifications:

PDWD4ii 单通道接收机	
PDWD4Dii 双通道接收机	
PDWD4Qii 四通道接收机	
RF 射频	
射频方式:	真分集 UHF, DPLL 数字锁相环技术
频道数:	单通道(PDWD4ii)、双通道(PDWD4Dii)、四通道(PDWD4Qii) 200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制
接收/对频方式:	超外差二次变频。红外对频, 频率同频技术
静噪技术:	杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪
显示屏:	频段、信号大小、音量大小及发射器电池电量显示
载波频段:	470-960MHz 内可定制
通道间隔:	300K
射频频率精度:	±5ppm <10kHz
发射距离:	有效距离 150 米 (理想状态空旷可视范围内)
AUDIO 音频	
频率响应:	20Hz-20kHz
总谐波失真:	<0.02%
DSP:	矩阵式 DSP, ARM 处理器嵌入式系统, 全数字 ADI 算法, I2S 数字音频
话筒处理功能:	31 段参量均衡/噪声门/增益/相位/静音/Allpass 全通滤波/延时
输出处理功能:	10 段 PEQ/高低通滤波/相位/静音/Allpass 全通滤波/延时/压限
输出延时:	每路输出独立延时控制器, 延长时间最大 25ms
效果预设:	预设国际知名品牌经典话筒效果
AES3:	1 路 AES3 数字输出, 100Ω, 24bit/192kHz 采样率
DANTE:	兼容 Dante 协议 (需二次开发及选购)
OTHER 其他	
输出通道:	单通道: 4 路矩阵输出, 每路 10 段 PEQ 双通道: 4 路矩阵输出, 每路 10 段 PEQ, 预设 1/2 单声道、3/4 混合 四通道: 8 路矩阵输出, 每路 10 段 PEQ, 预设 1/2/5/6 单声道、3/4/7/8 混合
输出接口:	单通道: 3 路平衡凤凰插/3-pin 输出、1 路 AES/EBU 数字输出 双通道: 3 路平衡凤凰插/3-pin 输出、1 路 AES/EBU 数字输出 四通道: 6 路平衡凤凰插/3-pin 输出、1 路 AES/EBU 数字输出
联机控制:	单通道/双通道: 2 路 RJ45 网口可多台联机调试控制 四通道: 4 路 RJ45 网口可多台联机调试控制
控制接口:	单通道/双通道: 1 路 USB、2 路 RS485 控制接口 四通道: 4 路 USB (前面板 2 路)、4 路 RS485 控制接口
无线及 GPIO:	兼容蓝牙/Wifi/红外无线控制 (选购), GPIO 口支持用户定制
天线接口:	单通道/双通道: 2 路高增益 BNC 天线接口, 可拆卸 四通道: 4 路高增益 BNC 天线接口, 可拆卸
功率消耗:	单通道/双通道: ≤2W, 四通道: ≤4W
供电:	AC 85V-265V, 50/60Hz
尺寸(WxDxH):	单通道/双通道: 215x280x44mm, 四通道: 483x280x44mm
重量:	单通道/双通道: 1.7kg, 四通道: 3.2 kg



Specifications:



无线发射器:	PDWD2ii (无线动圈手持发射器)	PDWD2cii (无线电容手持发射器)	PDWD1ii (无线腰包发射器/金属外壳)
频道数:	200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制	200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制	200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制
载波频段:	470-960MHz 内可定制	470-960MHz 内可定制	470-960MHz 内可定制
节能模式:	可手动开启及关闭 5 分钟自动关机节能模式	可手动开启及关闭 5 分钟自动关机节能模式	-
话筒头:	动圈式话筒头, 心型指向, 可拆卸	电容式话筒头, 超心型指向, 可拆卸	-
话筒头灵敏度:	-54.5dBV/Pa (开路/空载电平)	-51dBV/Pa (开路/空载电平)	-
话筒头输出阻抗:	150 Ω, ±5%@1kHz	15kΩ, ±5%@1kHz, 最大声压级 139dB	-
频带宽度:	60MHz	60MHz	60MHz
频道间隔:	300kHz	300kHz	300kHz
频率稳定度:	±0.005%	±0.005%	±0.005%
射频频率精度:	±5ppm <10kHz	±5ppm <10kHz	±5ppm <10kHz
矢量误差:	<7%	<7%	<7%
谐波:	<-45dB	<-45dB	<-45dB
发射功率:	10dBm (10mW)	10dBm (10mW)	14dBm (30mW)
消耗电流:	<150mA@3V	<150mA@3V	<150mA@3V
供电/使用时间:	AA1.5Vx2 或 780mAh 锂电, >8 小时(和电池有关)	AA1.5Vx2 或 780mAh 锂电, >8 小时(和电池有关)	AA1.5Vx2 或 780mAh 锂电, >8 小时(和电池有关)
尺寸(直径 x 长):	φ 54.5x247mm	φ 50.5x263mm	65x21x81mm (不含天线), 天线长 112mm
重量:	0.28kg (不含电池)	0.36kg (不含电池)	114.3g (不含话筒头)



无线会议发射器:	MX510ii (无线鹅颈会议发射器)	MX520ii (无线方形会议发射器)	MX522ii (无线双方形会议发射器)
频道数:	200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制	200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制	200 个通道可调频, 2000 个通道内可定制
载波频段:	470-960MHz 内可定制	470-960MHz 内可定制	470-960MHz 内可定制
话筒头:	电容式鹅颈话筒头 (可选 12"、18")	电容式方形短杆话筒头	电容式双方形短杆话筒头
频带宽度:	60MHz	60MHz	60MHz
频道间隔:	300kHz	300kHz	300kHz
频率稳定度:	±0.005%	±0.005%	±0.005%
射频频率精度:	±5ppm <10kHz	±5ppm <10kHz	±5ppm <10kHz
矢量误差:	<7%	<7%	<7%
谐波:	<-45dB	<-45dB	<-45dB
发射功率:	9dBm (8mW)	9dBm (8mW)	9dBm (8mW)
消耗电流:	<150mA@3V	<150mA@3V	<150mA@3V
供电/使用时间:	AA1.5Vx2 或 780mAh 锂电, >8 小时(和电池有关)	AA1.5Vx2 或 780mAh 锂电, >8 小时(和电池有关)	AA1.5Vx2 或 780mAh 锂电, >8 小时(和电池有关)
底座尺寸:	110x157x62mm (宽 x 深 x 高)	110x157x62mm (宽 x 深 x 高)	110x157x62mm (宽 x 深 x 高)
话筒杆尺寸:	320mm (12")、420mm (18")	225x42x28mm (长 x 宽 x 高)	186x82x23mm (长 x 宽 x 高)
重量:	600g (底座), 700g (含 12"鹅颈话筒杆)	600g (底座), 950g (含方形话筒杆)	600g (底座), 900g (含方形话筒杆)

话筒头:

类型:	驻极体电容式头戴话筒	
频率响应:	40Hz-20kHz	
指向模式:	单一指向性 (心形)	
输出阻抗:	2400 Ω (@ 1kHz)	
音频输出电平:	-59dBV/Pa	
信噪比:	55dB (@ 1kHz)	
最大 SPL:	153dB (1000 Ω load, @1%THD)	
动态范围:	114dB (1000 Ω load, @1kHz)	
等效输出噪音:	39dB (典型, A 加权)	
重量:	14.67g (黑色)、21.57g (肤色), 含接插头重量	

话筒头:

类型:	驻极体电容式领夹式话筒	
频率响应:	50Hz-20kHz	
指向模式:	全指向性	
输出阻抗:	3000Ω (@ 1kHz)	
音频输出电平:	-38dBV/Pa	
信噪比:	76dB at 94dB SPL (IEC651)	
最大 SPL:	120dB	
动态范围:	102dB (最大 SPL to 加权噪声极)	
等效输出噪音:	39dB (典型, A 加权)	
重量:	20.1g, 含接插头重量	

话筒头:

类型:	电容式微型话筒, 咪芯直径 4mm (含外壳 5mm)	
频率响应:	50Hz-20kHz	
指向模式:	全指向性	
输出阻抗:	2200Ω (@ 1kHz)	
音频输出电平:	-39dBV/Pa	
信噪比:	85dB at 112dB SPL (IEC651)	
最大 SPL:	125dB	
动态范围:	110dB (最大 SPL to A 加权噪声极)	
等效输出噪音:	30dB (典型, A 加权)	
重量:	12.78 克, 肤色/黑色, 含接插头重量	

TC-AUDIO 不断研究相关产品的改进, 并持续有并不限于材料、生产方法和设计的改进并引入到现有产品中, 这些产品及技术的更改不另行通知用户。因此, 任何当前的 TC-AUDIO 产品可能在某些方面与公布的说明存在差别, 但产品的技术特性是确保等于或是超过原来的设计与生产, 除非另外声明。



TC-AUDIO Professional
1312 17th Street Suite 692,
Denver, Colorado 80202 U.S.A.
© Copyright 2009-2024 TC AUDIO INTERNATIONAL INC.
www.tcaudiopro.com www.tc-audio.com.hk